

[ES] MANUAL DE INSTRUCCIONES DE BATERÍA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Modelo: DCB200 / Batería recargable de iones de litio
¡Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la
batería!

INDICACIONES PREVIAS AL USO

1. Mantenga la batería alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión entre terminales. (Un cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio).
2. En condiciones de uso indebido, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica inmediatamente. (El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras).
3. No abra la batería; existe riesgo de cortocircuito.
4. Proteja la batería del calor, también de la irradiación solar continua y del fuego. Existe riesgo de explosión.

Condiciones ambientales de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: min. - 20°C, max. 80°C
	Humedad relativa: 5 - 95%
	Humedad absoluta: 0,26 - 25 g/m ³
	Presión atmosférica: 76 - 106 kPa
Condiciones Ambientales de almacenamiento	Temperatura: min. -40°C, max. 95°C
	Humedad relativa: < 75%
	Presión atmosférica: 86 - 106 kPa

Instalación de la batería

1. Inserte la batería en el mango de la herramienta eléctrica hasta notar que encaja y quede al ras con el mango.
2. Evite el encendido involuntario. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF esté en posición OFF antes de insertar el paquete de batería. (Llevar la herramienta eléctrica con el dedo en el interruptor o insertar la batería en herramientas con el interruptor encendido puede provocar accidentes).

Carga de la batería

1. Una batería nueva o que no se ha usado durante mucho tiempo alcanza la potencia máxima solo después de aproximadamente cinco ciclos de carga/descarga.
2. Un tiempo de funcionamiento muy reducido después de la carga indica que la batería está agotada y debe ser reemplazada.

Unilux N.º de art. DE77-1076 / 2,0 Ah, 18 V, 36 W
Unilux N.º de art. DE77-1077 / 5,0 Ah, 18 V, 90 W