
[IT] Istruzioni per l'uso della batteria per utensili elettrici

Modello: DCB200 / Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la batteria!

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

1. Tenere la batteria lontana da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra i poli. (Un cortocircuito dei poli della batteria può causare ustioni o incendi.)
2. In condizioni di uso improprio, può fuoriuscire liquido dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. (Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.)
3. Non aprire la batteria: pericolo di cortocircuito.
4. Proteggere la batteria dal calore, anche dall'irradiazione solare continua e dal fuoco. Pericolo di esplosione.

Condizioni ambientali di funzionamento	Temperatura di funzionamento: min. - 20°C, max. 80°C
	Umidità relativa: 5 - 95%
	Umidità assoluta: 0,26 - 25 g/m ³
	Pressione atmosferica: 76 - 106 kPa
Condizioni ambientali di conservazione	Temperatura: min. -40°C, max. 95°C
	Umidità relativa: < 75%
	Pressione atmosferica: 86 - 106 kPa

Installazione della batteria

1. Inserire la batteria nel manico dell'utensile elettrico fino a sentire lo scatto e che sia a filo con il manico.
2. Evitare l'accensione involontaria. Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione OFF prima di inserire il pacco batteria. (Portare l'utensile elettrico con il dito sull'interruttore o inserire la batteria in utensili con l'interruttore acceso può causare incidenti.)

Carica della batteria

1. Una batteria nuova o non usata a lungo raggiunge la piena potenza solo dopo circa cinque cicli di carica/scarica.
2. Una durata di funzionamento notevolmente ridotta dopo la carica indica che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.

Unilux cod. art. DE77-1076 / 2,0 Ah 18 V 36 W
Unilux cod. art. DE77-1077 / 5,0 Ah 18 V 90 W